

Варианты управления открытием первого ордера сеток в индикаторном моде бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP от capteen

№ П/П	Варианты управления открытием первого ордера сетки	Индикаторы	Безиндикаторный вход
1	Безиндикаторный вход (в т.ч. без контроля входа, непрерывные торги). Индикаторы отключены. Это дефолтные настройки мода бота ADX-IMP. Схемы сетов №1 и №4	use_ADX_for1Order =0 и use_imp_for1Order =0	CandlesToOpen1Order >=0 (больше или равно 0) CandlesToOpen1Order_MinPips >=0 CandlesToOpen1Order_MaxPips >=0 см описание
2	Вход только по индикаторам. Блок безиндикаторного входа отключен. Схемы сетов №2 и №3	use_ADX_for1Order>=0 и/или use_imp_for1Order >=0	CandlesToOpen1Order =0 обязательно! CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips любые
3	Комбинированный вход – включены безиндикаторный вход и индикаторы Сетка откроется, если разрешат и индикаторы, и безиндикаторный вход. Схемы сетов №2 и №3	use_ADX_for1Order>=0 и/или use_imp_for1Order >=0	CandlesToOpen1Order >=0 CandlesToOpen1Order_MinPips >=0 CandlesToOpen1Order_MaxPips >=0

Индикаторный мод бота от **capteen** (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP является развитием базовой версии бота (EA) - Setka v1.43, поэтому все добавленные в бота новые опции по умолчанию (дефолтно) отключены.

Согласно дефолтных настроек, мод бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP работает как базовый бот (EA) - Setka v1.43 (вариант 1) и корректно обрабатывает сеты, созданные в т.ч. до появления ADX-IMP мода бота.

Обратите внимание, что включение вами индикаторных фильтров на первом ордере сетки автоматически **не** отключает блок безиндикаторного входа бота! Просто включение индикаторов приведет к тестам/торгам с комбинированным входом (индикаторы + безиндикаторный вход) по варианту №3 из таблицы. Если же вы хотите открытия первого ордера сетки только по индикаторам по варианту №2, вам надо задать в сете CandlesToOpen1Order=0 – что отключит контроль свечей блоком безиндикаторного входа и он не будет мешать открывать первый ордер сетки под контролем только индикаторов.